

CAPTIVA

Este equipamento destina-se à conversão dos comandos eletrônicos originais do volante dos automóveis Chevrolet Captiva para o sistema de controle remoto dos equipamentos das marcas Pioneer, Sony e Centrais Multimídias.

Todos os equipamentos que disponham da entrada Wired Remote, SWC, AD1, Key1 podem ser utilizados neste sistema de controle remoto.

Conexões da interface:

Fio vermelho: alimentação - 12v remote do rádio.

Fio cinza: não ligar.

Fio azul: entrada de sinal - fio verde do conector verde do módulo BCN.

Plugue P2: conectar na entrada WR (Pioneer e Sony) ou SWC/AD1/KEY1 (Multimídias).

No caso de Centrais Multimídias que tenham 1 fio de entrada para controle (SWC, AD1 ou KEY1) deve-se ligar a ponta do P2 ao fio SWC/AD1/KEY1 e ligar a base do P2 ao terra. Também é possível abrir o cabo e ligar os fios diretamente, respeitando suas posições como demonstrado abaixo.



O módulo BCN encontra-se logo abaixo do lugar do CD original. No módulo BCN, encontram-se 7 conectores com cores diferentes, o que deve ser usado é o verde. No conector verde existem 2 fios verdes (um ao lado do outro). Olhando de frente com o conector plugado, o fio verde da direita é o fio que se deve ligar à interface. Deve-se cortar este fio e ligar o fio azul da interface, para o lado que vai para o volante.

